



START

POWER BANK



LED LIGHT



- Arrancador multifunções profissional de lítio com 12/24V. 2000A de corrente máx. Conector para troca rápida de 12 a 24V.
- Equipado com baterias de alto desempenho; carregamento rápido e completo graças às células de polímero de lítio LiPo de alta eficiência.
- Duas saídas USB (1A-2,1A) para o carregamento de dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones, etc.).
- Fonte de iluminação potente. 2 luzes LED de alta intensidade e 3 modalidades de funcionamento.
- Compacto mas leve; robusto graças à cover antishock.
- Proteção contra a inversão de polaridade.

## DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	<b>829573</b>	CORRENTE DE PARTIDA	<b>650 A</b>	CORRENTE SAÍDA #2(USB)	<b>2,1 A</b>
TENSÃO REDE CARGA 1ph	<b>100 - 240 V</b>	CORRENTE PARTIDA MAX	<b>2200 A</b>	DIMENSÕES (CxLxA)	<b>21 x 12 x 7 cm</b>
Freq rede em carregamento	<b>50 / 60 Hz</b>	TENSÃO DE SAÍDA #1 (USB)	<b>5 V</b>	PESO	<b>1,5 kg</b>
CAPACIDADE DE CARGA	<b>24000 mAh</b>	CORRENTE SAÍDA #1(USB)	<b>1 A</b>		
TENSÃO DE ARRANQUE	<b>12 / 24 V</b>	TENSÃO DE SAÍDA #3 (USB)	<b>5 V</b>		

## ACESSÓRIOS FORNECIDOS

125182	CABOS DE ARRANQUE
125183	CABO CARREGADOR PARA AUTOMÓVEL
168047	FONTE ALIMENTAÇÃO

## DESCRIÇÃO

Arrancador de lítio multifunções de 12V/24V, equipado com:

- duas entradas USB (1A - 2.1A) para carregar (power bank) dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones, etc),
- luzes led de alta intensidade com três modos de operação para iluminação fixa ou de emergência.

Utiliza células de polímero de lítio LiPO de alta eficiência que permitem uma recarga completa e rápida, monitorada por uma série de LEDs.

Compacto e robusto, foi projetado para uso profissional.

Proteção contra inversões de polaridade.

Completo com cabos de arranque, adaptador para isqueiro e alimentador de rede.

## DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES